

SANXO-systems

Finn-Magyar Méréstechnikai és Automatizálási Kft.



LEDLINK univerzális LED vezérlő

- USB csatlakozás
- Kezelőgombok + kijelző
- egyszerű kezelhetőség
- villanófény funkció



A **LEDLINK** egy univerzális LED vezérlő. Számatalan típusú LED vezérelhető egy PC USB portján keresztül, vagy manuálisan a készüléken lévő gombok segítségével. Széles 12VDC-35VDC tápfeszültség tartományt tud kezelni. A festett fém ház mérete: 140x80x25mm. Villanófény funkció, **LABView** driver és mintaprogramok segítik a felhasználót. Igazi Plug&Play működés.



LEDLINK-100 Két párban lévő (összesen 4) csatornát lehet függetlenül vezérelni. Egy csatornában vagy 9db 3.5V-os vagy 14db 2.2V-os LED-et lehet csatlakoztatni, maximális 100mA fogyasztással csatornánként. 36db@3.5V vagy 56db@2.2V illetve ezek kombinációja. Programozható túláram védelem védi a LED-eket, továbbá nagyon finom kimenőáram szabályzás (1/1000) lehetséges. Villanófény pulzus ismétlés: 100 μ sec

LEDLINK-3000 Power LED-ek vezérlésére ideális típus. Folyamatos üzemben max 3A, villanófény üzemben max 5A kimenő árammal. A villanófény HW trigger bemenet 5V TTL. Programozható túláram védelem védi a LED-eket, továbbá finoman hangolható kimenőáram szabályzás (1/300) lehetséges.

LEDLINK-Power OEM Rendszer építőknek a Power LED-ek vezérlésére ideális típus, ház nélküli kivitelben. USB vagy RS232 soros vonali csatlakozással lehet vezérelni és felprogramozni az eszközt. Részletes specifikáció: www.sanxo.hu

SANXO-systems Kft

Cím: Arany J. út 87/B
H-1221, Budapest
HUNGARY
Tel: +36 30 9767539
Email: info@sanxo.hu



SANXO-innovation Oy

Address: Iivisniemenaukio 2A7
02260, Espoo
FINLAND
Phone: +358 40 7672511
info@sanxo-innovation.com